

Electroleg

[Tenemos de **TODO** en *Materiales Eléctricos*]



Conductores



Media Tensión



Baja Tensión



Iluminación



Herramientas

Electroleg



de parte: 12617 BREAKER MG.DOMAE 2P 50A 12617
Cod SAP: BRK-659

**BREAKER MG.DOMAE 2P
50A 12617**

Cod SAP: # Parte:
BRK-659 12617

Electroleg



de parte: 15505 TELERRUPTOR AUX. 1X32AM 15505
Cod SAP: TLR-028

**TELERRUPTOR AUX.
1X32AM 15505**

Cod SAP: # Parte:
TLR-028 15505

Electroleg



de parte: 16254 BREAKER MG C60N 4P 40AMP 16254
Cod SAP: BRK-860

**BREAKER MG C60N 4P
40AMP 16254**

Cod SAP: # Parte:
BRK-860 16254

Electroleg



de parte: 24342 BREAKER MG.C60N-2P 50A 24342
Cod SAP: BRK-219

**BREAKER MG.C60N-2P
50A 24342**

Cod SAP: # Parte:
BRK-219 24342

Electroleg



de parte: 24348 BREAKER MG.C60N-3P 6A 24348
Cod SAP: BRK-160

**BREAKER MG.C60N-3P 6A
24348**

Cod SAP: # Parte:
BRK-160 24348

Electroleg



de parte: 24395 BREAKER MG.C60N-1P 1A 24395
Cod SAP: BRK-226

**BREAKER MG.C60N-1P 1A
24395**

Cod SAP: # Parte:
BRK-226 24395

Electroleg



de parte: 24397 BREAKER MG.C60N-1P 3A 24397
Cod SAP: BRK-159

**BREAKER MG.C60N-1P 3A
24397**

Cod SAP: # Parte:
BRK-159 24397

Electroleg



de parte: 24408 BREAKER MG.C60N-1P 50A 24408
Cod SAP: BRK-091

**BREAKER MG.C60N-1P
50A 24408**

Cod SAP: # Parte:
BRK-091 24408

Electroleg



de parte: 26924 CONTACT.AUX.MG. C60 MULTI9 OF 26924 3A-415VAC
Cod SAP: BRK-696

**CONTACT.AUX.MG. C60
MULTI9 OF 26924
3A-415VAC**

Cod SAP: # Parte:
BRK-696 26924

Electroleg



de parte: 26927 CONTACT.AUX.MG.P/BR C60N 26927
Cod SAP: CONT102

**CONTACT.AUX.MG.P/BR
C60N 26927**

Cod SAP: # Parte:
CONT102 26927

Electroleg



de parte: 26970 PORTA CANDADOS #26970 MULTI 9
Cod SAP: BRK-365

**PORTA CANDADOS #26970
MULTI 9**

Cod SAP: # Parte:
BRK-365 26970

Electroleg



de parte: 28050 ROTARY 28050 STANDARD EXTEN.
Cod SAP: BRK-396

**ROTARY 28050 STANDARD
EXTEN.**

Cod SAP: # Parte:
BRK-396 28050

Electroleg




de parte: 28074 BOBINA/DISP. #28074 MX/SHT480
Cod SAP: BRK-273

**BOBINA/DISP. #28074
MX/SHT480**

Cod SAP: # Parte:
BRK-273 28074

Electroleg



de parte: 29032 UNIDAD/DISP. MG. 29032 TM63D
Cod SAP: BRK-263

**UNIDAD/DISP. MG. 29032
TM63D**

Cod SAP: # Parte:
BRK-263 29032

Electroleg



de parte: 29037 UNIDAD/DISP. MG. 29037 TM32D
Cod SAP: BRK-353

**UNIDAD/DISP. MG. 29037
TM32D**

Cod SAP: # Parte:
BRK-353 29037

Electroleg



de parte: 29289 ACCES. CHAS. #29289 COMPACT MG
Cod SAP: ACC-012

**ACCES. CHAS. #29289
COMPACT MG**

Cod SAP: # Parte:
ACC-012 29289

Electroleg



de parte: 29352 IVE. BORNERO ALIM. TRANSF. 29352
Cod SAP: BRK-236

**IVE. BORNERO
ALIM. TRANSF. 29352**

Cod SAP: # Parte:
BRK-236 29352

Electroleg



de parte: 29365 MANGA/TRANSFERENCIA REF#29365 (NS100/630)
Cod SAP: UDAM003

**MANGA/TRANSFERENCIA
REF#29365 (NS100/630)**

Cod SAP: # Parte:
UDAM003 29365

Electroleg



de parte: 29370 PORTA CANDADOS M.G. # 29370
Cod SAP: BRK-275

**PORTA CANDADOS M.G. #
29370**

Cod SAP: # Parte:
BRK-275 29370

Electroleg



de parte: 33209 CABLE P'INTERB. MECANICO # 33209
Cod SAP: CBL-176

**CABLE P'INTERB.
MECANICO # 33209**

Cod SAP: # Parte:
CBL-176 33209

Electroleg



de parte: 33599 TERMINAL MG # 33599
Cod SAP: TRM-878

TERMINAL MG # 33599

Cod SAP: # Parte:
TRM-878 33599

Electroleg



de parte: 33604 TERMINAL VERTICAL MG # 33604
Cod SAP: TRM-877

**TERMINAL VERTICAL MG #
33604**

Cod SAP: # Parte:
TRM-877 33604

Electroleg




de parte: LV433640 TERMINAL M.G. (JUEGO # 33640)
Cod SAP: TRM-312

**TERMINAL M.G. (JUEGO #
33640)**

Cod SAP: # Parte:
TRM-312 33640

Electroleg




de parte: 33662 BOBINA MG MX 200/250 33662 inc bornera 47074
Cod SAP: BOBM012

**BOBINA MG MX 200/250
33662 inc bornera 47074**

Cod SAP: # Parte:
BOBM012 33662

Electroleg



de parte: 33670 BOBINA MG MN 100/130 33670
Cod SAP: BOBM024

BOBINA MG MN 100/130 33670

Cod SAP: BOBM024 # Parte: 33670

Electroleg



de parte: 33857 ACCES.CHAS.#33858 NT EXTRAIBLE
Cod SAP: ACC-019

ACCES.CHAS.#33858 NT EXTRAIBLE

Cod SAP: ACC-019 # Parte: 33857

Electroleg



de parte: 33880 MANDO ROT.PROLONG 33880 BREAKR/NS 630b-1600
Cod SAP: BRK-926A

MANDO ROT.PROLONG 33880 BREAKR/NS 630b-1600

Cod SAP: BRK-926A # Parte: 33880

Electroleg



de parte: 34012 BREAKER MG NS2500 3P #34012
Cod SAP: BRK-537

BREAKER MG NS2500 3P #34012

Cod SAP: BRK-537 # Parte: 34012

Electroleg




de parte: 46996 PROLONGADOR MG. 46996
Cod SAP: BRK-168

PROLONGADOR MG. 46996

Cod SAP: BRK-168 # Parte: 46996

Electroleg



de parte: 47382 BOBINA/DISP 47382 MN100/130V
Cod SAP: BOBM502

BOBINA/DISP 47382 MN100/130V

Cod SAP: BOBM502 # Parte: 47382

Electroleg



de parte: 47926 INTERBLOQUEO MECANICO # 47926
Cod SAP: IBL-001

INTERBLOQUEO MECANICO # 47926

Cod SAP: IBL-001 # Parte: 47926

Electroleg



de parte: 54655 CONEXIONES PARA IVE REF# 54655
Cod SAP: ACC-003

CONEXIONES PARA IVE REF# 54655

Cod SAP: ACC-003 # Parte: 54655

Electroleg



de parte: A9A26927 BREAKER MG A9A26927 iSD CONTACTO AUXILIAR
Cod SAP: BRK-717

BREAKER MG A9A26927 iSD CONTACTO AUXILIAR

Cod SAP: BRK-717 # Parte: A9A26927

Electroleg



de parte: A9F74101 BREAKER MG A9F74101 IC60N 1P 1AMP
Cod SAP: BRK-174

BREAKER MG A9F74101 IC60N 1P 1AMP

Cod SAP: BRK-174 # Parte: A9F74101

Electroleg



de parte: A9F74102 BREAKER MG A9F74102 IC60N 1P 2AMP
Cod SAP: BRK-179

BREAKER MG A9F74102 IC60N 1P 2AMP

Cod SAP: BRK-179 # Parte: A9F74102

Electroleg



de parte: A9F74103 BREAKER MG A9F74103 IC60N 1P 3AMP
Cod SAP: BRK-180

BREAKER MG A9F74103 IC60N 1P 3AMP

Cod SAP: BRK-180 # Parte: A9F74103

Electroleg



de parte: **A9F74104** BREAKER MG A9F74104 IC60N 1P 4AMP
Cod SAP: **BRK-235**

**BREAKER MG A9F74104
IC60N 1P 4AMP**

Cod SAP: **BRK-235** # Parte: **A9F74104**

Electroleg



de parte: **A9F74106** BREAKER MG A9F74106 IC60N 1P 6AMP
Cod SAP: **BRK-246**

**BREAKER MG A9F74106
IC60N 1P 6AMP**

Cod SAP: **BRK-246** # Parte: **A9F74106**

Electroleg



de parte: **A9F74110** BREAKER MG A9F74110 IC60N 1P 10AMP
Cod SAP: **BRK-255**

**BREAKER MG A9F74110
IC60N 1P 10AMP**

Cod SAP: **BRK-255** # Parte: **A9F74110**

Electroleg



de parte: **A9F74116** BREAKER MG A9F74116 IC60N 1P 16AMP
Cod SAP: **BRK-418**

**BREAKER MG A9F74116
IC60N 1P 16AMP**

Cod SAP: **BRK-418** # Parte: **A9F74116**

Electroleg



de parte: **A9F74132** BREAKER MG A9F74132 IC60N 1P 32AMP
Cod SAP: **BRK-421**

**BREAKER MG A9F74132
IC60N 1P 32AMP**

Cod SAP: **BRK-421** # Parte: **A9F74132**

Electroleg



de parte: **A9F74140** BREAKER MG A9F74140 IC60N 1P 40AMP
Cod SAP: **BRK-422**

**BREAKER MG A9F74140
IC60N 1P 40AMP**

Cod SAP: **BRK-422** # Parte: **A9F74140**

Electroleg



de parte: **A9F74150** BREAKER MG A9F74150 IC60N 1P 50AMP
Cod SAP: **BRK-426**

**BREAKER MG A9F74150
IC60N 1P 50AMP**

Cod SAP: **BRK-426** # Parte: **A9F74150**

Electroleg



de parte: **A9F74163** BREAKER MG A9F74163 IC60N 1P 63AMP
Cod SAP: **BRK-557**

**BREAKER MG A9F74163
IC60N 1P 63AMP**

Cod SAP: **BRK-557** # Parte: **A9F74163**

Electroleg



de parte: **A9F74201** BREAKER MG A9F74201 IC60N 2P 1AMP
Cod SAP: **BRK-559**

**BREAKER MG A9F74201
IC60N 2P 1AMP**

Cod SAP: **BRK-559** # Parte: **A9F74201**

Electroleg



de parte: **A9F74202** BREAKER MG A9F74202 IC60N 2P 2AMP
Cod SAP: **BRK-564**

**BREAKER MG A9F74202
IC60N 2P 2AMP**

Cod SAP: **BRK-564** # Parte: **A9F74202**

Electroleg



de parte: **A9F74204** BREAKER MG A9F74204 IC60N 2P 4AMP
Cod SAP: **BRK-567**

**BREAKER MG A9F74204
IC60N 2P 4AMP**

Cod SAP: **BRK-567** # Parte: **A9F74204**

Electroleg



de parte: **A9F74206** BREAKER MG A9F74206 IC60N 2P 6AMP
Cod SAP: **BRK-570**

**BREAKER MG A9F74206
IC60N 2P 6AMP**

Cod SAP: **BRK-570** # Parte: **A9F74206**

Electroleg



de parte: **A9F74216** BREAKER MG A9F74216 IC60N 2P 16AMP
Cod SAP: **BRK-589**

**BREAKER MG A9F74216
IC60N 2P 16AMP**

Cod SAP: **BRK-589** # Parte: **A9F74216**

Electroleg



de parte: **A9F74220** BREAKER MG A9F74220 IC60N 2P 20AMP
Cod SAP: **BRK-590**

**BREAKER MG A9F74220
IC60N 2P 20AMP**

Cod SAP: **BRK-590** # Parte: **A9F74220**

Electroleg



de parte: **A9F74232** BREAKER MG A9F74232 IC60N 2P 32AMP
Cod SAP: **BRK-594**

**BREAKER MG A9F74232
IC60N 2P 32AMP**

Cod SAP: **BRK-594** # Parte: **A9F74232**

Electroleg



de parte: **A9F74240** BREAKER MG A9F74240 IC60N 2P 40AMP
Cod SAP: **BRK-596**

**BREAKER MG A9F74240
IC60N 2P 40AMP**

Cod SAP: **BRK-596** # Parte: **A9F74240**

Electroleg



de parte: **A9F74250** BREAKER MG A9F74250 IC60N 2P 50AMP
Cod SAP: **BRK-597**

**BREAKER MG A9F74250
IC60N 2P 50AMP**

Cod SAP: **BRK-597** # Parte: **A9F74250**

Electroleg



de parte: **A9F74263** BREAKER MG A9F74263 IC60N 2P 63AMP
Cod SAP: **BRK-604**

**BREAKER MG A9F74263
IC60N 2P 63AMP**

Cod SAP: **BRK-604** # Parte: **A9F74263**

Electroleg



de parte: **A9F74302** BREAKER MG A9F74302 IC60N 3P 2AMP
Cod SAP: **BRK-617**

**BREAKER MG A9F74302
IC60N 3P 2AMP**

Cod SAP: **BRK-617** # Parte: **A9F74302**

Electroleg



de parte: **A9F74306** BREAKER MG A9F74306 IC60N 3P 6AMP
Cod SAP: **BRK-671**

**BREAKER MG A9F74306
IC60N 3P 6AMP**

Cod SAP: **BRK-671** # Parte: **A9F74306**

Electroleg



de parte: **A9F74310** BREAKER MG A9F74310 IC60N 3P 10AMP
Cod SAP: **BRK-673**

**BREAKER MG A9F74310
IC60N 3P 10AMP**

Cod SAP: **BRK-673** # Parte: **A9F74310**

Electroleg



de parte: **A9F74320** BREAKER MG A9F74320 IC60N 3P 20AMP
Cod SAP: **BRK-675**

**BREAKER MG A9F74320
IC60N 3P 20AMP**

Cod SAP: **BRK-675** # Parte: **A9F74320**

Electroleg



de parte: **A9F74325** BREAKER MG A9F74325 IC60N 3P 25AMP
Cod SAP: **BRK-676**

**BREAKER MG A9F74325
IC60N 3P 25AMP**

Cod SAP: **BRK-676** # Parte: **A9F74325**

Electroleg



de parte: **A9F74340** BREAKER MG A9F74340 IC60N 3P 40AMP
Cod SAP: **BRK-678**

**BREAKER MG A9F74340
IC60N 3P 40AMP**

Cod SAP: **BRK-678** # Parte: **A9F74340**

Electroleg



de parte: **A9F89220** BREAKER MG A9F84220 IC60H, 2P-20A
Cod SAP: **BRKM028**

**BREAKER MG A9F84220
IC60H, 2P-20A**

Cod SAP: **BRKM028** # Parte: **A9F89220**

Electroleg



de parte: **A9F89232** BREAKER MG A9F84232 IC60H, 2P-32A
Cod SAP: **BRKM026**

**BREAKER MG A9F84232
IC60H, 2P-32A**

Cod SAP: **BRKM026** # Parte: **A9F89232**

Electroleg



de parte: **A9N18358** BREAKER MG A9N18358 C120N 1P 100AMP
Cod SAP: **BRKM007**

**BREAKER MG A9N18358
C120N 1P 100AMP**

Cod SAP: **BRKM007** # Parte: **A9N18358**

Electroleg



de parte: **A9N18359** BREAKER MG A9N18359 C120N 1P 125AMP
Cod SAP: **BRKM009**

**BREAKER MG A9N18359
C120N 1P 125AMP**

Cod SAP: **BRKM009** # Parte: **A9N18359**

Electroleg



de parte: **A9N18369** BREAKER MG C120N 3P 125A 18369
Cod SAP: **BRK-610**

**BREAKER MG C120N 3P
125A A9N18369**

Cod SAP: **BRK-610** # Parte: **A9N18369**

Electroleg



de parte: **A9N26924** CONTACT-AUX.MG. C60N OF A9N26924
240-415VAC / 24-130VDC
Cod SAP: **BRK-697**

**CONTACT-AUX.MG. C60N
OF A9N26924 240-415VAC
/ 24-130VD...**

Cod SAP: **BRK-697** # Parte: **A9N26924**

Electroleg



de parte: **A9N26927** BREAKER MG A9N26927 CONT. AUX.
1NA+1NC
Cod SAP: **BRK-967**

**BREAKER MG A9N26927
CONT. AUX. 1NA+1NC**

Cod SAP: **BRK-967** # Parte: **A9N26927**

Electroleg



de parte: **A9N61501** BREAKER MG C60H-DC 1P 1A A9N61501
Cod SAP: **BRK-526**

**BREAKER MG C60H-DC 1P
1A A9N61501**

Cod SAP: **BRK-526** # Parte: **A9N61501**

Electroleg



de parte: **A9N61504** BREAKER MG A9N61504 C60H-DC 1P 4A
Cod SAP: **BRKM031**

**BREAKER MG A9N61504
C60H-DC 1P 4A**

Cod SAP: **BRKM031** # Parte: **A9N61504**

Electroleg



de parte: **A9N61506** BREAKER MG A9N61506 C60H-DC 1P 6A
Cod SAP: **BRKM032**

**BREAKER MG A9N61506
C60H-DC 1P 6A**

Cod SAP: **BRKM032** # Parte: **A9N61506**

Electroleg



de parte: **A9N61532** BREAKER MG C60H-DC 2P 20A
A9N61532
Cod SAP: **BRK-482**

**BREAKER MG C60H-DC 2P
20A A9N61532**

Cod SAP: **BRK-482** # Parte: **A9N61532**

Electroleg



de parte: **A9N61533** BREAKER MG A9N61533 C60H-DC 2P 25
Cod SAP: **BRKM020**

**BREAKER MG A9N61533
C60H-DC 2P 25**

Cod SAP: **BRKM020** # Parte: **A9N61533**

Electroleg



de parte: **A9N61535** BREAKER MG C60H-DC 2P 32A
Cod SAP: **BRKM055** A9N61535

BREAKER MG C60H-DC 2P 32A A9N61535

Cod SAP: **BRKM055** # Parte: **A9N61535**

Electroleg



de parte: **33478** BREAKER MG NS1250N 3P 33478
Cod SAP: **BRK-379**

BREAKER MG NS1250N 3P 33478 -C125N320FM

Cod SAP: **BRK-379** # Parte: **C125N320FM**

Electroleg



de parte: **ECB34020G3** BREAKER 3P 20AMP ECB34020G3
Cod SAP: **BRK-886**

BREAKER 3P 20AMP ECB34020G3

Cod SAP: **BRK-886** # Parte: **ECB34020G3**

Electroleg



de parte: **EZ4SHT400AC** BOBINA MG EZ4SHT400AC 380-480 Vac
Cod SAP: **BOBM038**

BOBINA MG EZ4SHT400AC 380-480 Vac

Cod SAP: **BOBM038** # Parte: **EZ4SHT400AC**

Electroleg



de parte: **EZ9F56106** BREAKER MG EZ9F56106 1P 6A 230V
Cod SAP: **BRKM-051**

BREAKER MG EZ9F56106 1P 6A 230V

Cod SAP: **BRKM-051** # Parte: **EZ9F56106**

Electroleg



de parte: **EZ9F56116** BREAKER MG EZ9F56116 1P 16A 230V
Cod SAP: **BRKM-053**

BREAKER MG EZ9F56116 1P 16A 230V

Cod SAP: **BRKM-053** # Parte: **EZ9F56116**

Electroleg



de parte: **EZ9F56120** BREAKER MG EZ9F56120 1P 20A 230V
Cod SAP: **BRKM-054**

BREAKER MG EZ9F56120 1P 20A 230V

Cod SAP: **BRKM-054** # Parte: **EZ9F56120**

Electroleg



de parte: **EZ9F56150** BREAKER MG EZ9F56150 1P 50A 230V
Cod SAP: **BRKM-058**

BREAKER MG EZ9F56150 1P 50A 230V

Cod SAP: **BRKM-058** # Parte: **EZ9F56150**

Electroleg



de parte: **EZ9F56163** BREAKER MG EZ9F56163 1P 63A 230V
Cod SAP: **BRKM-059**

BREAKER MG EZ9F56163 1P 63A 230V

Cod SAP: **BRKM-059** # Parte: **EZ9F56163**

Electroleg



de parte: **EZ9F56206** BREAKER MG EZ9F56206 2P 6A 230V
Cod SAP: **BRKM-060**

BREAKER MG EZ9F56206 2P 6A 230V

Cod SAP: **BRKM-060** # Parte: **EZ9F56206**

Electroleg



de parte: **EZ9F56210** BREAKER MG EZ9F56210 2P 10A 230V
Cod SAP: **BRKM-061**

BREAKER MG EZ9F56210 2P 10A 230V

Cod SAP: **BRKM-061** # Parte: **EZ9F56210**

Electroleg



de parte: **EZ9F56232** BREAKER MG EZ9F56232 2P 32A 230V
Cod SAP: **BRKM-065**

BREAKER MG EZ9F56232 2P 32A 230V

Cod SAP: **BRKM-065** # Parte: **EZ9F56232**



de parte: **EZ9F56250** BREAKER MG EZ9F56250 2P 50A 230V
Cod SAP: **BRKM-067**

**BREAKER MG EZ9F56250
2P 50A 230V**


Cod SAP: **BRKM-067** # Parte: **EZ9F56250**



de parte: **EZ9F56263** BREAKER MG EZ9F56263 2P 63A 230V
Cod SAP: **BRKM-068**

**BREAKER MG EZ9F56263
2P 63A 230V**

Cod SAP: **BRKM-068** # Parte: **EZ9F56263**



de parte: **EZ9F56306** BREAKER MG EZ9F56306 3P 6A 400V
Cod SAP: **BRKM-069**

**BREAKER MG EZ9F56306
3P 6A 400V**

Cod SAP: **BRKM-069** # Parte: **EZ9F56306**



de parte: **EZ9F56310** BREAKER MG EZ9F56310 3P 10A 400V
Cod SAP: **BRKM-070**

**BREAKER MG EZ9F56310
3P 10A 400V**

Cod SAP: **BRKM-070** # Parte: **EZ9F56310**



de parte: **EZ9F56316** BREAKER MG EZ9F56316 3P 16A 400V
Cod SAP: **BRKM-071**

**BREAKER MG EZ9F56316
3P 16A 400V**

Cod SAP: **BRKM-071** # Parte: **EZ9F56316**



de parte: **EZ9F56325** BREAKER MG EZ9F56325 3P 25A 400V
Cod SAP: **BRKM-073**

**BREAKER MG EZ9F56325
3P 25A 400V**

Cod SAP: **BRKM-073** # Parte: **EZ9F56325**



de parte: **EZ9F56340** BREAKER MG EZ9F56340 3P 40A 400V
Cod SAP: **BRKM-075**

**BREAKER MG EZ9F56340
3P 40A 400V**

Cod SAP: **BRKM-075** # Parte: **EZ9F56340**



de parte: **EZADINR** ADAPTADOR RIEL EZADINR
Cod SAP: **ADP-004**

**ADAPTADOR RIEL
EZADINR**

Cod SAP: **ADP-004** # Parte: **EZADINR**



de parte: **EZALUG0502** TERMINAL M.G. EZALUG0502 50A
Cod SAP: **TRM-311**

**TERMINAL M.G.
EZALUG0502 50A**

Cod SAP: **TRM-311** # Parte: **EZALUG0502**



de parte: **EZALUG0503** TERMINAL M.G. EZALUG0503 50A
Cod SAP: **TRM-313**

**TERMINAL M.G.
EZALUG0503 50A**

Cod SAP: **TRM-313** # Parte: **EZALUG0503**



de parte: **EZALUG1002** TERMINAL M.G. EZALUG1002 100A
Cod SAP: **TRM-315**

**TERMINAL M.G.
EZALUG1002 100A**

Cod SAP: **TRM-315** # Parte: **EZALUG1002**



de parte: **EZALUG1003** TERMINAL M.G. EZALUG1003 100A
Cod SAP: **TRM-326**

**TERMINAL M.G.
EZALUG1003 100A**

Cod SAP: **TRM-326** # Parte: **EZALUG1003**

Electroleg



de parte: **EZAROTE** ROTARY EZAROTE MANIJA EXTENDIB para EZC100
Cod SAP: **BRK-407**

ROTARY EZAROTE MANIJA EXTENDIB para EZC100

Cod SAP: **BRK-407** # Parte: **EZAROTE**

Electroleg



de parte: **EZAUVR440AC** BOBINA MG. EZAUVR440AC
Cod SAP: **BOBS012**

BOBINA MG. EZAUVR440AC

Cod SAP: **BOBS012** # Parte: **EZAUVR440AC**

Electroleg



de parte: **EZAUX01** CONTACT, AUX. EZAUX01
Cod SAP: **CONM016**

CONTACT, AUX. EZAUX01

Cod SAP: **CONM016** # Parte: **EZAUX01**

Electroleg



de parte: **EZAUX10** CONTACT, AUX. MG EZAUX10
Cod SAP: **CONM013**

CONTACT, AUX. MG EZAUX10

Cod SAP: **CONM013** # Parte: **EZAUX10**

Electroleg



de parte: **EZB400W08** EZB-400W08 JUEGO DE BARRAS 8S
Cod SAP: **BUS-020**

EZB-400W08 JUEGO DE BARRAS 8S

Cod SAP: **BUS-020** # Parte: **EZB400W08**

Electroleg



de parte: **EZB400W10** EZB-400W10 JUEGO DE BARRAS 10S
Cod SAP: **BUS-022**

EZB-400W10 JUEGO DE BARRAS 10S

Cod SAP: **BUS-022** # Parte: **EZB400W10**

Electroleg



de parte: **EZB630W08** EZB-630W08 JUEGO DE BARRAS 8S
Cod SAP: **BUS-024**

EZB-630W08 JUEGO DE BARRAS 8S

Cod SAP: **BUS-024** # Parte: **EZB630W08**

Electroleg



de parte: **EZB630W10** EZB-630W10 JUEGO DE BARRAS 10S
Cod SAP: **BUS-026**

EZB-630W10 JUEGO DE BARRAS 10S

Cod SAP: **BUS-026** # Parte: **EZB630W10**

Electroleg



de parte: **EZC100H2020** BREAKER MG EZC100H2020 2P 20A
Cod SAP: **BRK-833**

BREAKER MG EZC100H2020 2P 20A

Cod SAP: **BRK-833** # Parte: **EZC100H2020**

Electroleg



de parte: **EZC100H2030** BREAKER MG EZC100H2030 2P 30A
Cod SAP: **BRK-834**

BREAKER MG EZC100H2030 2P 30A

Cod SAP: **BRK-834** # Parte: **EZC100H2030**

Electroleg



de parte: **EZC100H3015** BREAKER MG EZC100H3015 3P 15A
Cod SAP: **BRK-837**

BREAKER MG EZC100H3015 3P 15A

Cod SAP: **BRK-837** # Parte: **EZC100H3015**

Electroleg



de parte: **EZC100H3020** BREAKER MG EZC100H3020 3P 20A
Cod SAP: **BRK-836**

BREAKER MG EZC100H3020 3P 20A

Cod SAP: **BRK-836** # Parte: **EZC100H3020**

Electroleg



de parte: **EZC100H3030** BREAKER MG EZC100H3030 3P 30A
Cod SAP: **BRK-839**

**BREAKER MG
EZC100H3030 3P 30A**

Cod SAP: **BRK-839** # Parte: **EZC100H3030**

Electroleg



de parte: **EZC100H3040** BREAKER MG EZC100H3040 3P 40A
Cod SAP: **BRK-841**

**BREAKER MG
EZC100H3040 3P 40A**

Cod SAP: **BRK-841** # Parte: **EZC100H3040**

Electroleg



de parte: **EZC100H3075** BREAKER MG EZC100H3075 3P 75A
Cod SAP: **BRK-811**

**BREAKER MG
EZC100H3075 3P 75A**

Cod SAP: **BRK-811** # Parte: **EZC100H3075**

Electroleg



de parte: **EZC100H3080** BREAKER MG EZC100H3080 3P 80A
Cod SAP: **BRK-846**

**BREAKER MG
EZC100H3080 3P 80A**

Cod SAP: **BRK-846** # Parte: **EZC100H3080**

Electroleg



de parte: **EZC100N3015** BREAKER MG EZC100N3015 3P 15A
Cod SAP: **BRK-814**

**BREAKER MG
EZC100N3015 3P 15A**

Cod SAP: **BRK-814** # Parte: **EZC100N3015**

Electroleg



de parte: **EZC100N3020** BREAKER MG EZC100N3020 3P 20A
Cod SAP: **BRK-813**

**BREAKER MG
EZC100N3020 3P 20A**

Cod SAP: **BRK-813** # Parte: **EZC100N3020**

Electroleg



de parte: **EZC100N3030** BREAKER MG EZC100N3030 3P 30A
Cod SAP: **BRK-815**

**BREAKER MG
EZC100N3030 3P 30A**

Cod SAP: **BRK-815** # Parte: **EZC100N3030**

Electroleg



de parte: **EZC100N3040** BREAKER MG EZC100N3040 3P 40A
Cod SAP: **BRK-803**

**BREAKER MG
EZC100N3040 3P 40A**

Cod SAP: **BRK-803** # Parte: **EZC100N3040**

Electroleg



de parte: **EZC100N3050** BREAKER MG EZC100N3050 3P 50A
Cod SAP: **BRK-804**

**BREAKER MG
EZC100N3050 3P 50A**

Cod SAP: **BRK-804** # Parte: **EZC100N3050**

Electroleg



de parte: **EZC100N3075** BREAKER MG EZC100N3075 3P 75A
Cod SAP: **BRK-819**

**BREAKER MG
EZC100N3075 3P 75A**

Cod SAP: **BRK-819** # Parte: **EZC100N3075**

Electroleg



de parte: **EZC100N3080** BREAKER MG EZC100N3080 3P 80A
Cod SAP: **BRK-806**

**BREAKER MG
EZC100N3080 3P 80A**

Cod SAP: **BRK-806** # Parte: **EZC100N3080**

Electroleg



de parte: **EZC100N3100** BREAKER MG EZC100N3100 3P 100A
Cod SAP: **BRK-807**

**BREAKER MG
EZC100N3100 3P 100A**

Cod SAP: **BRK-807** # Parte: **EZC100N3100**

Electroleg



de parte: **EZC250H2225** BREAKER MG Ezc250h2225 2P-225A
Cod SAP: **BRK-866**

**BREAKER MG
Ezc250H2225 2P-225A**

Cod SAP: **BRK-866** # Parte: **EZC250H2225**

Electroleg



de parte: **EZC250H2250** BREAKER MG Ezc250h2250 2P-250A
Cod SAP: **BRK-867**

**BREAKER MG
Ezc250H2250 2P-250A**

Cod SAP: **BRK-867** # Parte: **EZC250H2250**

Electroleg



de parte: **EZC250N3175** BREAKER MG Ezc250n3175 3P 175A
Cod SAP: **BRK-822**

**BREAKER MG
Ezc250N3175 3P 175A**

Cod SAP: **BRK-822** # Parte: **EZC250N3175**

Electroleg



de parte: **EZC250N3225** BREAKER MG Ezc250n3225 3P 225A
Cod SAP: **BRK-824**

**BREAKER MG
Ezc250N3225 3P 225A**

Cod SAP: **BRK-824** # Parte: **EZC250N3225**

Electroleg



de parte: **EZC250N3250** BREAKER MG Ezc250n3250 3P 250A
Cod SAP: **BRK-826**

**BREAKER MG
Ezc250N3250 3P 250A**

Cod SAP: **BRK-826** # Parte: **EZC250N3250**

Electroleg



de parte: **EZEAL** CONTACT.AUX.MG. EZEAL
Cod SAP: **CONM015**

CONTACT.AUX.MG. EZEAL

Cod SAP: **CONM015** # Parte: **EZEAL**

Electroleg



de parte: **EZELUG2503** TERMINAL M.G. EZEALUG2503
Cod SAP: **TRM-328**

**TERMINAL M.G.
EZEALUG2503**

Cod SAP: **TRM-328** # Parte: **EZEALUG2503**

Electroleg



de parte: **GB2CB06** GB2-CB06 BREAKER/CONTROL 1X1AM
Cod SAP: **BRKT001**

**GB2-CB06
BREAKER/CONTROL
1X1AM**

Cod SAP: **BRKT001** # Parte: **GB2CB06**

Electroleg



de parte: **GB2CB07** GB2-CB07 BREAKER/CONTROL 1X2AM
Cod SAP: **BRKT002**

**GB2-CB07
BREAKER/CONTROL
1X2AM**

Cod SAP: **BRKT002** # Parte: **GB2CB07**

Electroleg



de parte: **GB2CB08** GB2-CB08 BREAKER/CONTROL 1X3AM
Cod SAP: **BRKT003**

**GB2-CB08
BREAKER/CONTROL
1X3AM**

Cod SAP: **BRKT003** # Parte: **GB2CB08**

Electroleg



de parte: **GB2CB12** GB2-CB12 BREAKER/CONTROL 1X6AM
Cod SAP: **BRKT006**

**GB2-CB12
BREAKER/CONTROL
1X6AM**

Cod SAP: **BRKT006** # Parte: **GB2CB12**

Electroleg



de parte: **GB2CB14** GB2-CB14 BREAKER/CONTROL 1X8AM
Cod SAP: **BRKT007**

**GB2-CB14
BREAKER/CONTROL
1X8AM**

Cod SAP: **BRKT007** # Parte: **GB2CB14**

Electroleg



de parte: **GB2CB20** GB2-CB20 BREAKER/CONTROL 1X12A
Cod SAP: **BRKT008**

**GB2-CB20
BREAKER/CONTROL
1X12A**

Cod SAP: **BRKT008** # Parte: **GB2CB20**

Electroleg



de parte: **GB2CD08** GB2-CD08 BREAKER/CONTROL 2X3AM
Cod SAP: **BRKT033**

**GB2-CD08
BREAKER/CONTROL
2X3AM**

Cod SAP: **BRKT033** # Parte: **GB2CD08**

Electroleg



de parte: **GB2CD09** GB2-CD09 BREAKER/CONTROL 2X4AM
Cod SAP: **BRKT028**

**GB2-CD09
BREAKER/CONTROL
2X4AM**

Cod SAP: **BRKT028** # Parte: **GB2CD09**

Electroleg



de parte: **GB2CD10** GB2-CD10 BREAKER/CONTROL 2X5AM
Cod SAP: **BRKT046**

**GB2-CD10
BREAKER/CONTROL
2X5AM**

Cod SAP: **BRKT046** # Parte: **GB2CD10**

Electroleg



de parte: **GB2CD12** GB2-CD12 BREAKER/CONTROL 2X6AM
Cod SAP: **BRKT031**

**GB2-CD12
BREAKER/CONTROL
2X6AM**

Cod SAP: **BRKT031** # Parte: **GB2CD12**

Electroleg



de parte: **GB2CD14** GB2-CD14 BREAKER/CONTROL 2X8AM
Cod SAP: **BRKT047**

**GB2-CD14
BREAKER/CONTROL
2X8AM**

Cod SAP: **BRKT047** # Parte: **GB2CD14**

Electroleg



de parte: **GB2CD16** GB2-CD16 BREAKER/CONTROL 2X10A
Cod SAP: **BRKT048**

**GB2-CD16
BREAKER/CONTROL
2X10A**

Cod SAP: **BRKT048** # Parte: **GB2CD16**

Electroleg



de parte: **GB2CD20** GB2-CD20 BREAKER/CONTROL 1X12A
Cod SAP: **BRKT049**

**GB2-CD20
BREAKER/CONTROL
1X12A**

Cod SAP: **BRKT049** # Parte: **GB2CD20**

Electroleg




de parte: **GK1EK** GK1-EK SECCIONADOR PORTAFUSIB.
Cod SAP: **FBLT014**

**GK1-EK SECCIONADOR
PORTAFUSIB.**

Cod SAP: **FBLT014** # Parte: **GK1EK**

Electroleg



de parte: **GV2L05** GV2-L05 BREAKER/OPTIMAL 1 AMP.
Cod SAP: **BRKT037**

**GV2-L05
BREAKER/OPTIMAL 1
AMP.**

Cod SAP: **BRKT037** # Parte: **GV2L05**

Electroleg



de parte: **GV2L06** GV2-L06 BREAKER/OPTIMAL 1.6AMP
Cod SAP: **BRKT038**

**GV2-L06
BREAKER/OPTIMAL
1.6AMP**

Cod SAP: **BRKT038** # Parte: **GV2L06**

Electroleg



de parte: **GV2L14** GV2-L14 BREAKER/OPTIMAL 10AMP
Cod SAP: **BRKT034**

**GV2-L14
BREAKER/OPTIMAL
10AMP**

Cod SAP: **BRKT034** # Parte: **GV2L14**

Electroleg



de parte: **GV2LE05** GV2-LE05 BREAKER OPTIMAL
Cod SAP: **BRKT099**

GV2-LE05 BREAKER OPTIMAL

Cod SAP: **BRKT099** # Parte: **GV2LE05**

Electroleg



de parte: **GV2LE07** GV2-LE07 BREAKER OPTIMAL
Cod SAP: **BRKT100**

GV2-LE07 BREAKER OPTIMAL

Cod SAP: **BRKT100** # Parte: **GV2LE07**

Electroleg



de parte: **GV2LE16** GV2-LE16 BREAKER
Cod SAP: **BRKT098**

GV2-LE16 BREAKER

Cod SAP: **BRKT098** # Parte: **GV2LE16**

Electroleg



de parte: **GV2LE20** GV2-LE20 BREAKER
Cod SAP: **BRKT102**

GV2-LE20 BREAKER

Cod SAP: **BRKT102** # Parte: **GV2LE20**

Electroleg



de parte: **GV2LE22** GV2-LE22 BREAKER
Cod SAP: **BRKT104**

GV2-LE22 BREAKER

Cod SAP: **BRKT104** # Parte: **GV2LE22**

Electroleg



de parte: **GV2P16** GV2-P16 GUARDAMOTOR 9-14A
Cod SAP: **BRKT058**

GV2-P16 GUARDAMOTOR 9-14A

Cod SAP: **BRKT058** # Parte: **GV2P16**

Electroleg




de parte: **LV429003** BREAKER MG.29003 SWICHT NS100N
Cod SAP: **BRK-077**

BREAKER MG.29003 SWICHT NS100N

Cod SAP: **BRK-077** # Parte: **LV429003**

Electroleg




de parte: **LV429033** UNIDAD/DISP. MG.29033 TM40D
Cod SAP: **BRK-347**

UNIDAD/DISP. MG.29033 TM40D

Cod SAP: **BRK-347** # Parte: **LV429033**

Electroleg




de parte: **LV429034** UNIDAD/DISP. MG.29034 TM25D
Cod SAP: **BRK-349**

UNIDAD/DISP. MG.29034 TM25D

Cod SAP: **BRK-349** # Parte: **LV429034**

Electroleg



de parte: **LV429035** UNIDAD/DISP. MG.29035 TM16D
Cod SAP: **BRK-281**

UNIDAD/DISP. MG.29035 TM16D

Cod SAP: **BRK-281** # Parte: **LV429035**

Electroleg



de parte: **LV429242** TERMINAL M.G. (JUEGO # LV429242) NSX100/160 SET 3 TERMINALES
Cod SAP: **TRM-113**

TERMINAL M.G. (JUEGO # LV429242) NSX100/160 SET 3 TERMI...

Cod SAP: **TRM-113** # Parte: **LV429242**

Electroleg



de parte: **LV429259** TERMINAL M.G. (JUEGO # 429259) PARA NSX250
Cod SAP: **TRM-114**

TERMINAL M.G. (JUEGO # LV429259) PARA NSX250

Cod SAP: **TRM-114** # Parte: **LV429259**

Electroleg



de parte: LV429270 PERCUTOR DE DISPARO NSX100-250 LV429270
Cod SAP: BRK-987

PERCUTOR DE DISPARO NSX100-250 LV429270

Cod SAP: # Parte:
BRK-987 LV429270

Electroleg



de parte: LV429338T ROTARY LV429338T PARA NSX 250 HANDLE MERLIN G
Cod SAP: BRK-497

ROTARY LV429338T PARA NSX 250 HANDLE MERLIN G

Cod SAP: # Parte:
BRK-497 LV429338T

Electroleg



de parte: LV429387 BOBINA/DISP.#29387 MX/SHT240
Cod SAP: BRK-271

BOBINA/DISP.#29387 MX/SHT240

Cod SAP: # Parte:
BRK-271 LV429387

Electroleg



de parte: LV429451 ADAPTAD/BLOQUE DE CONTACTO # LV429451
Cod SAP: BLQ-077

ADAPTAD/BLOQUE DE CONTACTO # LV429451

Cod SAP: # Parte:
BLQ-077 LV429451

Electroleg



de parte: LV429631 BREAKER MG NSX100FTM80D LV429631
Cod SAP: BRK-521

BREAKER MG NSX100FTM80D LV429631

Cod SAP: # Parte:
BRK-521 LV429631

Electroleg



de parte: LV429632 BREAKER MG NSX100FTM63D LV429632
Cod SAP: BRK-519

BREAKER MG NSX100FTM63D LV429632

Cod SAP: # Parte:
BRK-519 LV429632

Electroleg



de parte: LV429633 BREAKER MG NSX100FTM50D LV429633
Cod SAP: BRK-517

BREAKER MG NSX100FTM50D LV429633

Cod SAP: # Parte:
BRK-517 LV429633

Electroleg



de parte: LV429634 BREAKER MG NSX100FTM40D LV429634
Cod SAP: BRK-515

BREAKER MG NSX100FTM40D LV429634

Cod SAP: # Parte:
BRK-515 LV429634

Electroleg



de parte: LV429635 BREAKER MG NSX100FTM32D LV429635
Cod SAP: BRK-513

BREAKER MG NSX100FTM32D LV429635

Cod SAP: # Parte:
BRK-513 LV429635

Electroleg



de parte: LV429636 BREAKER MG NSX100FTM25D LV429636
Cod SAP: BRK-511

BREAKER MG NSX100FTM25D LV429636

Cod SAP: # Parte:
BRK-511 LV429636

Electroleg



de parte: LV429637 BREAKER MG NSX100FTM16D LV429637
Cod SAP: BRK-509

BREAKER MG NSX100FTM16D LV429637

Cod SAP: # Parte:
BRK-509 LV429637

Electroleg




de parte: LV430403 BREAKER MG NSX160F 3P LV430403 SIN MICROLOGIC
Cod SAP: BRK-436

BREAKER MG NSX160F 3P LV430403 SIN MICROLOGIC

Cod SAP: # Parte:
BRK-436 LV430403

Electroleg



de parte: LV430431 UNIDAD/DISP. MG.30431 TM125D
Cod SAP: BRK-266

**UNIDAD/DISP. MG.30431
TM125D**

Cod SAP: # Parte:
BRK-266 LV430431

Electroleg



de parte: LV430629 SWITCH MG. NS160NA 160A LV430629
Cod SAP: BRK-254

**SWITCH MG. NS160NA
160A LV430629**

Cod SAP: # Parte:
BRK-254 LV430629

Electroleg



de parte: LV430630 BREAKER MG NSX160FTM160 LV430630
Cod SAP: BRK-527

**BREAKER MG
NSX160FTM160 LV430630**

Cod SAP: # Parte:
BRK-527 LV430630

Electroleg




de parte: LV430631 BREAKER MG NSX160FTM125 LV430631
Cod SAP: BRK-525

**BREAKER MG
NSX160FTM125 LV430631**

Cod SAP: # Parte:
BRK-525 LV430631

Electroleg



de parte: LV431431 UNIDAD/DISP. MG.31431 TM200D
Cod SAP: BRK-268

**UNIDAD/DISP. MG.31431
TM200D**

Cod SAP: # Parte:
BRK-268 LV431431

Electroleg



de parte: LV431629 SWITCH MG. NS250NA 250A LV431629
Cod SAP: BRK-256

**SWITCH MG. NS250NA
250A LV431629**

Cod SAP: # Parte:
BRK-256 LV431629

Electroleg



de parte: LV431631 BREAKER MG NSX250FTM200 LV431631
Cod SAP: BRK-529

**BREAKER MG
NSX250FTM200 LV431631**

Cod SAP: # Parte:
BRK-529 LV431631

Electroleg



de parte: LV432080 MICROLOGIC 2.3 NSX 630A LV432080
Cod SAP: MSW-025

**MICROLOGIC 2.3 NSX
630A. LV432080**

Cod SAP: # Parte:
MSW-025 LV432080

Electroleg



de parte: LV432475 TERMINAL M.G. CONECTOR ESPIGA POSTERIOR LV432475
Cod SAP: TRM-129

**TERMINAL M.G.
CONECTOR ESPIGA
POSTERIOR LV432475**

Cod SAP: # Parte:
TRM-129 LV432475

Electroleg



de parte: LV432479 TERMINAL M.G. (JUEGO # LV432479) PARA NSX400-630 1 CONDUCTOR
Cod SAP: TRM-115

**TERMINAL M.G. (JUEGO #
LV432479) PARA
NSX400-630 1 COND...**

Cod SAP: # Parte:
TRM-115 LV432479

Electroleg



de parte: LV432481 TERMINAL M.G. (JUEGO # LV432481) PARA NSX400-630 2 CONDUCTORES
Cod SAP: TRM-116

**TERMINAL M.G. (JUEGO #
LV432481) PARA
NSX400-630 2 CON...**

Cod SAP: # Parte:
TRM-116 LV432481

Electroleg



de parte: LV432500 TERMINAL M.G. (JUEGO # 32500)
Cod SAP: TRM-308

**TERMINAL M.G. (JUEGO #
32500)**

Cod SAP: # Parte:
TRM-308 LV432500

Electroleg



de parte: LV432520
Cod SAP: BRK-983

PERCUTOR DE DISPARO NSX400-630 LV432520

PERCUTOR DE DISPARO NSX400-630 LV432520

Cod SAP: BRK-983 # Parte: LV432520

Electroleg



de parte: LV432756
Cod SAP: BRK-302

SWITCH MG. NS400NA 400A LV432756

SWITCH MG. NS400NA 400A LV432756

Cod SAP: BRK-302 # Parte: LV432756

Electroleg



de parte: LV510330
Cod SAP: BRK-057

BREAKER MG LV510330 CVS100FTM16D 3P

BREAKER MG LV510330 CVS100FTM16D 3P

Cod SAP: BRK-057 # Parte: LV510330

Electroleg



de parte: LV510331
Cod SAP: BRK-067

BREAKER MG LV510331 CVS100FTM25D 3P

BREAKER MG LV510331 CVS100FTM25D 3P

Cod SAP: BRK-067 # Parte: LV510331

Electroleg



de parte: LV510332
Cod SAP: BRK-072

BREAKER MG LV510332 CVS100FTM32D 3P.

BREAKER MG LV510332 CVS100FTM32D 3P.

Cod SAP: BRK-072 # Parte: LV510332

Electroleg



de parte: LV510333
Cod SAP: BRK-075

BREAKER MG LV510333 CVS100FTM40D 3P.

BREAKER MG LV510333 CVS100FTM40D 3P.

Cod SAP: BRK-075 # Parte: LV510333

Electroleg



de parte: LV510334
Cod SAP: BRK-106

BREAKER MG LV510334 CVS100FTM50D 3P

BREAKER MG LV510334 CVS100FTM50D 3P

Cod SAP: BRK-106 # Parte: LV510334

Electroleg



de parte: LV510335
Cod SAP: BRK-108

BREAKER MG LV510335 CVS100FTM63D 3P

BREAKER MG LV510335 CVS100FTM63D 3P

Cod SAP: BRK-108 # Parte: LV510335

Electroleg



de parte: LV510336
Cod SAP: BRK-112

BREAKER MG LV510336 CVS100F-TM80D

BREAKER MG LV510336 CVS100F-TM80D

Cod SAP: BRK-112 # Parte: LV510336

Electroleg



de parte: LV510337
Cod SAP: BRK-116

BREAKER MG LV510337 CVS100F-TM100D 3P

BREAKER MG LV510337 CVS100F-TM100D 3P

Cod SAP: BRK-116 # Parte: LV510337

Electroleg



de parte: LV516332
Cod SAP: BRK-117

BREAKER MG LV516332 CVS160F-TM125D 3P.

BREAKER MG LV516332 CVS160F-TM125D 3P.

Cod SAP: BRK-117 # Parte: LV516332

Electroleg



de parte: LV516333
Cod SAP: BRK-682

BREAKER MG LV516333 CVS160FTM160D 3P

BREAKER MG LV516333 CVS160FTM160D 3P

Cod SAP: BRK-682 # Parte: LV516333

Electroleg



de parte: LV525332 BREAKER MG LV525332 CVS250FTM200D 3P
Cod SAP: BRK-129

**BREAKER MG LV525332
CVS250FTM200D 3P**

Cod SAP: # Parte:
BRK-129 LV525332

Electroleg



de parte: LV563315 BREAKER MG LV563315 CVS630NTM500D 3P
Cod SAP: BRK-137

**BREAKER MG LV563315
CVS630NTM500D 3P**

Cod SAP: # Parte:
BRK-137 LV563315

Electroleg



de parte: LV563316 BREAKER MG LV563316 CVS630NTM600D 3P
Cod SAP: BRK-141

**BREAKER MG LV563316
CVS630NTM600D 3P**

Cod SAP: # Parte:
BRK-141 LV563316

Electroleg



de parte: MVS32H3MF2L BREAKER EP MVS CB 3200A 65kA 3P MF ET2 fixed man
Cod SAP: BRK-310

**BREAKER EP MVS CB
3200A 65kA 3P MF ET2
fixed man**

Cod SAP: # Parte:
BRK-310 MVS32H3MF2L

Electroleg



de parte: Q0110VSC6 BREAKER QOV5 1X10 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS001

**BREAKER QOV5 1X10
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS001 Q0110VSC6

Electroleg



de parte: Q0116VSC6 BREAKER QOV5 1X16 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS002

**BREAKER QOV5 1X16
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS002 Q0116VSC6

Electroleg



de parte: Q0120VSC6 BREAKER QOV5 1X20 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS003

**BREAKER QOV5 1X20
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS003 Q0120VSC6

Electroleg



de parte: Q0140VSC6 BREAKER QOV5 1X40 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS005

**BREAKER QOV5 1X40
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS005 Q0140VSC6

Electroleg



de parte: Q0150VSC6 BREAKER QOV5 1X50 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS006

**BREAKER QOV5 1X50
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS006 Q0150VSC6

Electroleg



de parte: Q0163VSC6 BREAKER QOV5 1X63 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS007

**BREAKER QOV5 1X63
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS007 Q0163VSC6

Electroleg



de parte: Q0220VSC6 BREAKER QOV5 2X20 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS010

**BREAKER QOV5 2X20
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS010 Q0220VSC6

Electroleg



de parte: Q0232VSC6 BREAKER QOV5 2X32 AMP.120/240V
Cod SAP: BRKS011

**BREAKER QOV5 2X32
AMP.120/240V**

Cod SAP: # Parte:
BRKS011 Q0232VSC6

Electroleg



de parte: **QO240VSC6** BREAKER QOV5 2X40 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS012**

BREAKER QOV5 2X40 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS012** # Parte: **QO240VSC6**

Electroleg



de parte: **QO250VSC6** BREAKER QOV5 2X50 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS013**

BREAKER QOV5 2X50 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS013** # Parte: **QO250VSC6**

Electroleg



de parte: **QO263VSC6** BREAKER QOV5 2X63 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS014**

BREAKER QOV5 2X63 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS014** # Parte: **QO263VSC6**

Electroleg



de parte: **QO270** BREAKER QO 2X70 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS015**

BREAKER QO 2X70 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS015** # Parte: **QO270**

Electroleg



de parte: **QO290** BREAKER QO 2X90 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS017**

BREAKER QO 2X90 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS017** # Parte: **QO290**

Electroleg



de parte: **QO316VSC6** BREAKER QOV5 3X16 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS019**

BREAKER QOV5 3X16 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS019** # Parte: **QO316VSC6**

Electroleg



de parte: **QO320VSC6** BREAKER QOV5 3X20 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS020**

BREAKER QOV5 3X20 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS020** # Parte: **QO320VSC6**

Electroleg



de parte: **QO332VSC6** BREAKER QOV5 3X32 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS021**

BREAKER QOV5 3X32 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS021** # Parte: **QO332VSC6**

Electroleg



de parte: **QO340VSC6** BREAKER QOV5 3X40 AMP.120/240V
Cod SAP: **BRKS022**

BREAKER QOV5 3X40 AMP.120/240V

Cod SAP: **BRKS022** # Parte: **QO340VSC6**

Electroleg



de parte: **QOU110** BREAKER QOU 1X10 AMP.120-240V
Cod SAP: **BRKS118**

BREAKER QOU 1X10 AMP.120-240V

Cod SAP: **BRKS118** # Parte: **QOU110**

Electroleg



de parte: **QOU1100** BREAKER QOU 1X100 AMP.120-240V
Cod SAP: **BRKS127**

BREAKER QOU 1X100 AMP.120-240V

Cod SAP: **BRKS127** # Parte: **QOU1100**

Electroleg



de parte: **QOU115** BREAKER QOU 1X15 AMP.120-240V
Cod SAP: **BRKS119**

BREAKER QOU 1X15 AMP.120-240V

Cod SAP: **BRKS119** # Parte: **QOU115**

Electroleg



de parte: **QOU120** BREAKER QOU 1X20 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS117**

**BREAKER QOU 1X20 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS117** # Parte: **QOU120**

Electroleg



de parte: **QOU130** BREAKER QOU 1X30 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS120**

**BREAKER QOU 1X30 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS120** # Parte: **QOU130**

Electroleg



de parte: **QOU140** BREAKER QOU 1X40 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS121**

**BREAKER QOU 1X40 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS121** # Parte: **QOU140**

Electroleg



de parte: **QOU150** BREAKER QOU 1X50 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS122**

**BREAKER QOU 1X50 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS122** # Parte: **QOU150**

Electroleg



de parte: **QOU160** BREAKER QOU 1X60 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS123**

**BREAKER QOU 1X60 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS123** # Parte: **QOU160**

Electroleg



de parte: **QOU170** BREAKER QOU 1X70 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS124**

**BREAKER QOU 1X70 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS124** # Parte: **QOU170**

Electroleg



de parte: **QOU180** BREAKER QOU 1X80 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS125**

**BREAKER QOU 1X80 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS125** # Parte: **QOU180**

Electroleg



de parte: **QOU210** BREAKER QOU 2X10 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS170**

**BREAKER QOU 2X10 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS170** # Parte: **QOU210**

Electroleg



de parte: **QOU220** BREAKER QOU 2X20 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS129**

**BREAKER QOU 2X20 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS129** # Parte: **QOU220**

Electroleg



de parte: **QOU240** BREAKER QOU 2X40 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS131**

**BREAKER QOU 2X40 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS131** # Parte: **QOU240**

Electroleg



de parte: **QOU260** BREAKER QOU 2X60 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS133**

**BREAKER QOU 2X60 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS133** # Parte: **QOU260**

Electroleg



de parte: **QOU270** BREAKER QOU 2X70 AMP. 120-240V
Cod SAP: **BRKS134**

**BREAKER QOU 2X70 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS134** # Parte: **QOU270**

Electroleg



de parte: **QOU290**
Cod SAP: **BRKS112**

BREAKER QOU 3X90 AMP. 120-240V

**BREAKER QOU 3X90 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS112** # Parte: **QOU290**

Electroleg



de parte: **QOU315**
Cod SAP: **BRKS139**

BREAKER QOU 3X15 AMP. 120-240V

**BREAKER QOU 3X15 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS139** # Parte: **QOU315**

Electroleg



de parte: **QOU340**
Cod SAP: **BRKS142**

BREAKER QOU 3X40 AMP. 120-240V

**BREAKER QOU 3X40 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS142** # Parte: **QOU340**

Electroleg



de parte: **QOU360**
Cod SAP: **BRKS144**

BREAKER QOU 3X60 AMP. 120-240V

**BREAKER QOU 3X60 AMP.
120-240V**

Cod SAP: **BRKS144** # Parte: **QOU360**